

SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN MOTOR GÜCÜNÜN SEÇİMİ

Tahrik motorunun gücünün doğru seçimi önemlidir. Olması gerekenden daha küçük motor seçilmesi, işletimde istenen hidrolik kapasiteye ulaşamaması ve sık sık termik atması gibi problemler yaratırken, gereğinden daha büyük motor seçilmesi, işletmede faydalı bir elektrik sarfyatına ve dolayısıyla yüksek işletme giderlerine neden olmaktadır.

Motor gücünün doğru olarak seçimi için aşağıdaki formülden yararlanmak mümkündür.

$$P = \frac{Q \times H \times \rho}{367 \times \eta} \times \text{emniyet faktörü}$$



Pompanın işletim noktasındaki debisi Q (m^3/h), basma yüksekliği H (m), akışkanın yoğunluğu ρ (kg/dm^3) birimleriyle ve pompa verimi η ise ilgili pompa eğrisinden alınarak formülde yerine konulduğunda, gereklili olan asgari motor gücü P (kW) olarak bulunabilmektedir. Kullanılan akışkan genellikle su olduğu için yoğunluğu $\rho = 1$ (kg/dm^3) kabul edilerek güç hesabında dikkate alınmaz.

Kullanılacak motorun nominal gücünün seçiminde ise bu gücün üstüne genelde yan tarafta verilen oranlarda emniyet payı eklenmektedir.

$P \leq 1.5$ kW'lık mil güçleri için % 15 (çarpım faktörü 1.15)
 $P = 15$ kW'lık mil güçlerine kadar % 10 (çarpım faktörü 1.10)
 $P > 15$ kW'lık mil güçleri için % 5 (çarpım faktörü 1.05)

Elektrik motorlarına ait kataloglarda verilen anma güç değerlerinin, çevre sıcaklığı $40^\circ C$ 'yi geçmeyen, deniz seviyesinden 1000 m'ye kadar yüksekliklerde, şebeke anma gerilimi 220/380 - 380/660 Volt olan ve gerilim dalgalanmaları \pm % 5'den daha yüksek olmayan şebekeler için geçerli olduğunu unutulmamalıdır.

Santrifüj pompaların motorları 2900, 1450 ve 990 d/dak olmak üzere üç ayrı devir hızı seçenekinde sunulmaktadır. 2900 d/dak devir hızlı motorlarla seçilmiş pompalar genelde daha küçük olabilmektedir. Daha az yer kaplaması, ilk yatırım ve işletim maliyetinin daha düşük olması bu türün avantajlarıdır. Ancak ses oluşumunun önemli olduğu uygulamalarda 1450 d/dak devir hızlı motorlarla seçilmiş pompalara öncelik verilmelidir.

n=1450 1/dak - 4 kutuplu elektrik motorları						n=2900 1/dak - 2 kutuplu elektrik motorları					
Motor gücü		Nominal akım	Demeraj katsayıısı I_A / I_N		$\cos\phi$	Motor gücü		Nominal akım	Demeraj katsayıısı I_A / I_N		$\cos\phi$
HP	kW	A	Y	Δ		HP	kW	A	Y	Δ	
1/6	0,12	0,50	2,8	-	0,66	1/4	0,18	0,51	4,2	-	0,80
1/4	0,18	0,70	3,2	-	0,62	1/3	0,25	0,64	4,2	-	0,83
1/3	0,25	0,84	3,5	-	0,70	1/2	0,37	0,93	4,3	-	0,85
1/2	0,37	1,17	4	-	0,68	3/4	0,55	1,32	5	-	0,85
3/4	0,55	1,55	4	-	0,73	1	0,75	1,70	5,2	-	0,86
1	0,75	2,0	4,2	-	0,75	1,5	1,1	2,4	6	-	0,86
1,5	1,1	2,8	5	-	0,76	2	1,5	3,2	5,5	-	0,87
2	1,5	3,6	5	-	0,77	3	2,2	4,4	5,9	-	0,90
3	2,2	5	5,2	-	0,81	4	3	6,2	6,2	-	0,86
4	3	6,4	5,5	-	0,83	5,5	4	7,7	2	6,3	0,91
5,5	4	8,5	1,9	5,8	0,82	7,5	5,5	10,5	2,1	6,5	0,91
7,5	5,5	11,5	1,9	6	0,82	7,5	5,5	10,8	2,2	6,8	0,88
10	7,5	15,0	2	6,5	0,83	10	7,5	14,1	2,3	6,9	0,90
15	11	21,5	2	6,2	0,84	15	11	20,0	2,3	7	0,91
15	11	22	2,1	6,5	0,83	15	11	19,8	2,25	7	0,92
20	15	28,8	2,1	6,5	0,85	20	15	26,5	2,25	7	0,93
25	18,5	35,0	2,1	6,5	0,86	25	18,5	32,4	2,25	7	0,92
30	22	42,0	2,1	6,5	0,85	30	22	38,1	2,25	7	0,92
40	30	54,5	2,1	6,5	0,87	40	30	53,6	2,26	7	0,90
50	37	69,0	2,1	6,5	0,85	50	37	65,0	2,26	7	0,90
60	45	82,0	2,1	6,5	0,86	60	45	80,0	2,26	7	0,90
75	55	103	2,1	6,5	0,85	75	55	96,4	2,26	7	0,91